



يو پي اس، باتری يو پي اس و استابلایزر

STB25R

Faratel stabilizer model STB25R with its unique features, has been designed and manufactured in a manner which enables them to fully protect computer systems, laboratory precision instruments, sensitive measurement instruments and audio/video devices against all power fluctuations ,disturbances and also lightning strike surges. In addition, Faratel stabilizer improves performance of the mentioned instruments considerably and as a result prolongs the life of these instruments, reduces the repair costs and saves the time.



استابلایزر فاراتل مدل STB25R

استابلایزر فاراتل با مشخصات منحصر به فرد، به نحوی طراحی و ساخته شده است که می‌تواند بخوبی از سیستم‌های کامپیوتري، دستگاه‌های دقیق آزمایشگاهی، وسایل حساس اندازه‌گیری و لوازم صوتی و تصویری در مقابل نوسانات و اختلالات برق شهر و همچنین رعد و برق محافظت نماید. استابلایزر فاراتل عملکرد دستگاه‌های مذکور را بهبود می‌بخشد و در نتیجه باعث افزایش طول عمر آنها و کاهش هزینه‌های تعمیر و همچنین جلوگیری از اتلاف وقت می‌گردد.



قابلیت ها

- سیستم حفاظت در برابر ولتاژ ورودی و خروجی خارج از محدوده مجاز
- دارای فیلتر جهت حفاظت دستگاه‌های مصرفی در برابر نویزها و اختلالات برق شهر
- مجهز به هشداردهنده صوتی مناسب جهت اعلام اضافه‌بار
- مجهز به مدار تاخیر جهت حفاظت دستگاه‌های مصرفی هنگام قطع و وصل برق شهر
- مجهز به سه پریز ارتدار خروجی جهت استفاده همزمان مصرف کننده‌های مختلف
- تقویت و تثبیت نوسانات و ضعف ولتاژ برق شهر





مدل		
(VAC) ولتاژ	155-265V	مشخصات فنی
(A _{Max}) جریان	25	
فاز	تک فاز	
* (VAC) ولتاژ	220±12V	
(A _{max}) جریان دائم	25	
(VA _{Max}) توان	6000	
(Load Factor) ضریب بار	<0.9	
(A _{max}) جریان استارت	50	
(Hz) فرکانس	50/60	
فاز	تک فاز	
زمان تاخیر وصل	10 ثانیه	
ابعاد(mm)	263*426*230	مشخصات فنی
(ارتفاع × عمق ×عرض)	280*485*280	
وزن(Kg)	22.9	
با بسته بندی	23.7	
(°C) دما	0-40	متراژ محیط

* در صورتیکه ولتاژ ورودی بیش از 265VAC یا کمتر از 155VAC 155 شود، ولتاژ خروجی دستگاه از بازه رگولاتوری 220±12VAC خارج می‌شود.
چنانچه ولتاژ ورودی بیش از 275VAC (حداکثر 240VAC خروجی) یا کمتر از 140VAC (معادل 190VAC خروجی) شود استabilایزر فارائل خروجی را قطع می‌کند.

آدرس : تهران - خیابان شهید مدرس - خیابان مطهری - خیابان مهرداد - نرسیده به خیابان اصلی پور - ساختمان تсла

